

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕСНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ**

ИСО 9001

«С2000Р-ИК»

Этикетка

АЦДР.425152.002 ЭТ



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный радиоканальный «С2000Р-ИК» (в дальнейшем – извещатель) применяется в системах охранной сигнализации, предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения. В извещателе осуществляется контроль вскрытия корпуса, контроль состояния источников питания, контроль качества радиосвязи.

1.2 Электромагнитная совместимость извещателя соответствует требованиям по 3 группе устойчивости.

1.3 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

1.4 Извещатель предназначен для работы в составе системы «С2000Р» с двухсторонним радиообменом.



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Основные технические характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 |
| Количество радиочастотных каналов | 4 |
| Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 |
| Дальность действия радиоканала на открытой местности, м | не менее 300 |
| Элемент питания | ER14505 (AA), 3.6В |
| Интервал передачи контрольных сигналов, с | 10-90 |
| Среднее время работы в дежурном режиме, от батареи*, лет: | 4-8 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP41 |
| Рабочая дальность действия извещателя | 0.3 – 12 м |
| Диапазон скоростей обнаружения | 0.3 – 3 м/с |
| Устойчивость к внешней засветке | более 6500 Люкс |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 30 до +50 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от минус 30 до +55 |
| Масса, кг | 0,08 |
| Габаритные размеры: | |
| - длина, мм | 70 |
| - ширина, мм | 95 |
| - высота, мм | 45 |

*– Время работы зависит от интервала передачи контрольных сигналов, качества радиосвязи и температуры окружающей среды.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|---|---------|
| 1) Извещатель «С2000Р-ИК» АЦДР.425152.002 | – 1 шт. |
| 2) Этикетка АЦДР.425152.002 ЭТ | – 1 шт. |
| 3) Батарея ER14505 3.6 В | – 1 шт. |
| 4) Шуруп 3.5x30 | – 2 шт. |
| 5) Дюбель 6x30 | – 2 шт. |
| 6) Шуруп 2.2x6.5 | – 1 шт. |
| 7) Упаковка индивидуальная | – 1 шт. |

4 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1 Прибор не содержит драгоценных металлов (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

5 ИНФОРМАТИВНОСТЬ


5.1 Подробное описание индикаций и извещений приведено в руководстве по эксплуатации «С2000Р-АРР32» АЦДР 425624.002.

5.2 Описание индикации извещателя в дежурном режиме приведены в таблице 2.

Таблица 2

| | |
|---|-------------------------------------|
| Короткая вспышка красным цветом (интервал 10 с) | Состояние «Тревога» |
| Короткая вспышка зелёным цветом (интервал 10 с) | Состояние «Норма» |
| Короткая вспышка жёлтым цветом (интервал 10 с) | Разряд батареи |
| Двойная вспышка жёлтым цветом (интервал 15 с) | Неисправность измерительного канала |
| Тройная вспышка жёлтым цветом (интервал 15 с) | Отсутствует связь с «С2000Р-APP32» |

6 ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ



7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и настройка извещателя производится в соответствии с руководством по эксплуатации системы «С2000Р-APP32» АЦДР 425624.002, а также РД 78.145-92 «Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Средний срок службы извещателя – 10 лет.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

8.4 Гарантийные обязательства не распространяются на элемент питания.

8.5 Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию извещателя, не ухудшающих его технические характеристики.

8.6 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации извещателя, рекомендуем обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

8.7 При направлении извещателя в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Название предприятия-изготовителя: ЗАО НВП «Болид», Россия.

Почтовый адрес: 141070, ул. Пионерская, д. 4, г. Королёв, Московская область, Россия.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), E-mail: info@bolid.ru, <http://bolid.ru>.

10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

10.1 Извещатель «С2000Р-ИК» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ТС № RU Д-РУ.МЕ61.В.00393.

10.2 Производство извещателя имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001–2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный радиоканальный «С2000Р-ИК» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК

Ф.И.О.

число, месяц, год

BOLOD®