

# NP100

100 produits en 18 mois

▶ **PLUG & PLAY**



## PicoKom

### ALIMENTATION

LE MEILLEUR SIGNAL ET LA TAILLE PARFAITE POUR LA MAISON



#### SÉRIE PICOKOM

La nouvelle série PicoKom, composée de deux alimentations (PSU) et d'un amplificateur d'appartement, a déjà une longueur d'avance dans la conception et la fabrication des produits d'intérieur.

- **REF. 5795** est une alimentation (PSU) avec deux sorties. Vous pouvez connecter une sortie directement à un téléviseur et l'autre à un réseau de distribution.
- **REF. 5796** est l'alimentation (PSU) qui garantit la bonne gestion du courant dans une installation terrestre + satellite à câble unique.

REF	DESCRIPTION	CODE EAN 13
5795	PicoKom 24V/130mA PSU	8424450140925
5796	PicoKom 12V/220mA PSU	8424450140949

- ✓ Taille réduite (90x67x28mm) pour montage dans toute sorte de boîtier de jonction
- ✓ Mode d'alimentation à haut rendement
- ✓ Faible consommation

# SERIE PICOKOM

FABRICATION ENTÈREMENT ROBOTISÉE QUI S'APPUIE SUR L'UTILISATION DE LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE MICROCOMPOSANTS

CONÇU AVEC LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MICROCOMPOSANTS, LES PRODUITS PICOKOM SE DISTINGUENT PAR LEUR PETITE TAILLE ET LEUR FAIBLE CONSOMMATION



## APPLICATION TYPE

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### Réf. 5795

Bande Passante	MHz	5-862
Pertes de passage. 1 s utilisée	dB	1,5 typ
Pertes de passage. 2 s utilisées	dB	4 typ
Tension du secteur	V <sub>AC</sub>	196-264
Fréquence du secteur	Hz	50/60
Tension de sortie	V <sub>DC</sub>	24
Courant max de sortie	mA	130

UN BOÎTIER, UNE RÉFÉRENCE, UN PRODUIT MAIS LES FONCTIONNALITÉS DE DEUX:

- ✓ 1 SORTIE (1,5 dB PERTES DE PASSAGE) PSU
- ✓ 2 SORTIES (4 dB PERTES DE PASSAGE) PSU

#### Réf. 5796

Bande Passante	MHz	5-2500
Pertes de passage VHF/UHF - SAT (IF)	dB	1 typ - 1,5 typ
Tension du secteur	V <sub>AC</sub>	196-264
Fréquence du secteur	Hz	50/60
Tension de sortie	V <sub>DC</sub>	12
Courant max de sortie	mA	220

L'ALIMENTATION (PSU) QUI GARANTIT LA BONNE GESTION DES TENSIONS POUR AMPLIFICATEUR DE MÂT ET LNB DANS UNE INSTALLATION TERRESTRE + SATELLITE À CÂBLE UNIQUE

