



ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ULTRA
«Молния-12»



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 4372-019-56433581-2008
РОСС RU.OC03.H00869 ССПБ.RU.ОП066.В00856

ОП066

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения эвакуационных путей. Включение оповещателя происходит после подачи напряжения питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Напряжение питания, В	10,5-13,8
2.2	Потребляемый ток от источника постоянного тока, при 12 В, мА:	40
2.3	Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
	• рабочая температура, °С	от – 30 до +55
	• относительная влажность при + 25 ОС, %	90
	• атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.4	Габаритные размеры, мм	296x333x48
2.5	Масса, кг	0,3
2.6	Степень защиты оболочки (код IP)	42
2.7	Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	
2.8	Срок службы, лет	5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

• Оповещатель световой «Молния-12», шт.	1
• Руководство по эксплуатации, шт.	1
• Крепление, шт.	1
• Винт 3x6, шт.	2

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1 Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.
4.2 Определить место установки - на стену или на потолок.
4.3 При помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
4.4 Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность («+» - белый провод, «-» - цветной провод).
4.5 Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел.: (3812) 58-44-68.
6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

АРСЕНАЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ

По вопросам приобретения обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru
www.molnia12.ru